

有线+无线网关说明书



威士丹利 智能
Vensi Intelligent

有线+无线网关
产品说明书
智能家居系统

Vensi

一. 产品介绍:

这是一款有线+无线的网关,无线部分采用ZigBee-HA协议,有线部分采用RS-485协议;该设备可与协议内的灯控开关、插座、传感、门锁、窗帘、WiFi摄像头等产品进行无线或有线对接,用户可以通过智能APP进行远程控制与监控。




Zigbee智能吸顶网关 C-3B001-10

智能有线+无线中控网关 C-3B004-51

Vensi

二. 技术参数:

工作电压: 100~265V
工作电流: 200mA
工作频段: 2405MHz~2480MHz
接受灵敏度: -92dbm
最大发射功率: 20dbm
ZigBee无阻碍通讯距离: 300M
RS485无阻碍通讯距离: 3000M
材质: PC+ABS
工作温度: 0~40°C
工作湿度: 10%~90%RH




Vensi

三. 产品主要功能:

无线通信功能,采用zigbee组网,智能组网,通信稳定可靠,传输距离远,穿墙能力强。

具备远程控制功能,可以通过移动互联网控制主机。

具备传感器报警功能

具备局域网本地控制功能,主机响应更快速,控制更稳定。

具备485有线控制,控制稳定,可靠,传输距离远。



Vensi

四. 产品主要功能:

- 红色LED指示电源状态;
- 绿色LED指示CPU运行状态;
- 红色电源灯熄灭,表明设备没有上电;
- 绿色电源灯闪烁,指示主机网络异常;
- 绿色电源灯亮,指示主机允许设备入网;
- 轻戳复位孔主机复位,还原出厂设置;
- 功能切换键,功能切换。



Vensi

五. 产品安装:

标准导轨安装,参照安装尺寸图,安装在电气柜内。

安装注意事项:
智能有线网关必须由合格的电工按规范安装。进行安装维护前,切记要关断电源。网关要避免安装在高温、潮湿、多尘、易燃、易爆、强电磁干扰的环境。



吸顶安装,开孔尺寸φ108mm

标准35mm宽DIN导轨安装

65mm

Vensi

六. 入网指南:



扫描下载威士丹利智能APP4.0版 (苹果/安卓通用)



有线+无线网关上电开启并保证APP与网关在同一局域网内



扫码关注公众号

广州市威士丹利智能科技有限公司
Guangzhou Vensi Intelligent Technology Co., Ltd
广州市黄埔区科学大道118号广州芯大厦8楼
全国服务热线: 400-688-4238

Vensi

七. 入网设置:

设备入网

1. 手机APP点击添加网关。
2. 网关: 自动搜网至入网成功。
3. 成功入网标志: 手机APP成功搜索出网关,不停闪烁的绿色指示灯熄灭。

退出网络

在手机APP中删除该设备,即断开网络连接。

注意事项: 设备只能加入1个控制终端的ZigBee网络,如需更换,必须退出原网络才能重新加入网络。

- a. 设备操控: 可通过网关对多个设备控制;
- b. 远程控制: 可通过手机APP来控制;
- c. 联动控制: 与其他产品做关联互动

Vensi

4. 对智能网关通电联网,并确认该网关未被绑定,可直接入网。若网关已经被绑定,先对网关进行复位,长按复位键5秒以上,ZigBee指示灯和网络指示灯停止闪烁,等待几秒钟网关重新启动,复位完成。在个人中心,点击网关管理图1,在网关列表里面点击右上角添加图2。



图1



图2

Vensi

5. 添加网关有两种方式,二维码扫描/局域网扫描图3,二维码扫描是直接扫描网关正面的二维码,即可添加网关或者是局域网扫描图4。



图3



图4

Vensi

6. 局域网扫描是点击局域网扫描直接扫描到网关点击添加就可以图5(局域网扫描添加网关时手机应与网关在同一局域网下)点击主界面“智家”点击左上角的“我的智家图6,进入我的智家界面,输入名称,绑定添加进来的。



图5



图6

Vensi

7. 选择壁纸图7,点击完成图8。



图7



图8

Vensi

九. 保修说明:

1. 产品质量问题,一个月内可免费更换同型号产品;
2. 本公司产品实行免费保修一年(外观部件及个人使用不当造成的损坏除外),终身维护;

以下情况恕不在免费保修范围:

1. 由非授权维护中心拆解或维修过的机器;
2. 由于火灾、火灾、雷击等自然灾害造成的损坏;
3. 由于坠落、挤压、浸水、受潮及他人造成的损坏;
4. 不按产品使用说明书的额定参数(电压等)使用引起的产品故障(外壳不在保修范围内)。

Vensi

注意事项

1. 初次使用时,请仔细阅读本产品说明书后进行安装。
2. 本产品应安装在干燥清洁的地方,以免内部元器件受潮或其他杂物进入而影响使用效果。表面沾有灰尘时,用细布擦净即可,不得使用带腐蚀性的清洁剂及其他化学溶剂。
3. 包装成箱的产品,应放在通风、干燥、无腐蚀性气体的地方贮存,堆放高度不能超过十层,仓库温度-10°C~+40°C,湿度≤75%。
4. 避免雨、雪、猛力撞击等。

温馨提示:

1. 设备绑定后,不能再被其他账号绑定
2. 第一个添加设备账号为管理账号,对设备使用和管理
3. 将设备解绑后,才能再次被其他账号添加绑定

合格证

检验日期: _____
检验员: _____
本产品经产线检验合格,准予销售

Vensi

保修卡

个人信息

用户姓名 _____ 电话 _____

通讯地址 _____省(自治区、直辖市) _____市(县)

邮箱 _____

产品型号 _____ 编号 _____

购买地方 _____ 购买日期 _____

维修网点 _____ 发票号码 _____

保修记录

日期	维修内容	维修签名	用户签名

制作要求: 1、制作尺寸: 75x600mm 2、手风琴式折法, 折叠后尺寸为75x81mm